



Configurando seu DVR para gravar por movimento.

Para deixar seu DVR gravando por movimento, siga os seguintes passos:

Vá em MENU – GRAVAÇÃO – AGENDAR.

Selecione a câmera desejada ou todas ao mesmo tempo. Para fazer todos ao mesmo tempo, mude o campo Câmeras para “All”, marque as opções desejadas e mande aplicar e depois OK.

Em “MODO”, deixar marcado em “Agenda”

Em “Semana”, deixar em “Todos” caso queira a mesma configuração para a semana toda. Caso preferir, você pode colocar o dia da semana e a forma que queria gravar. É só mudar no campo para o dia da semana desejada.

Você pode colocar até 4 períodos diferentes para gravação. Caso queira que o DVR grave um período por movimento e outro por detecção, basta adicionar um outro período.



Em seguida, vá em “Movimento”.





Selecione a Câmera e ative. Caso desejar fazer todas ao mesmo tempo, mude para "All".

Canal Ativar

Selecione a Sensibilidade, recomendamos selecionar por câmera, pois pode variar de imagem para imagem. Região já vem selecionado de fábrica toda a tela, mas caso queira mudar, clique em "Selecionar" e altere.

Sensibilidade Região

Nesse campo é para selecionar um período mais afinado.

Período

Marque no quadro do canal que será gravado a imagem de acordo com o movimento. Essa opção deverá ser de um a um para não ocorrer de dar uma detecção de movimento no canal 2 e gravar a imagem do canal 1. Deverá ficar, canal 1 com o quadro 1 marcado, 2 com o 2, 3 com o 3, assim até o último canal.

Canal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Essa função com a finalidade de iniciar uma sequencial de câmera desejada assim que der o movimento na câmera.

Seqüencial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Caso tenha speed dome instalado poderá ser usado para buscar a imagem pelo preset

Ativação do PTZ

Exibir Mensagem	<input type="checkbox"/>	Enviar Email	<input type="checkbox"/>
Bip	<input type="checkbox"/>	FTP upload	<input type="checkbox"/>
Mobile reported	<input type="checkbox"/>		

Marcado esses itens será:

Aparecerá mensagem na tela;

Bip

Mensagem para o celular (ainda não disponível)

Envia e-mail para o cadastrado no DVR.

Grava a imagem em um servidor Cloud (serviço a ser contratado pelo usuário por uma empresa que oferece o serviço de gravação em FTP/nuvem), a Ecotronic não oferece esse serviço.

Caso esse procedimento não lhe ajudou, por favor, entre em contato com nossa equipe.

www.ecotroniccftv.com.br

E-mail: suporte@ecotroniccftv.com.br

Tel.: (11) 2337 0245

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 9 às 18h